

Jackery

SolarSaga 100

OUTPUT: 100W/18V

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA


Technické parametry


Model	SolarSaga 100
Maximální výkon	100 W
Efektivita buněk	23%
Napětí napájení	18V
Napájecí proud	5,55A
Otevřený okruh napětí	21,6V
Zkratový proud	6,1A
Výstup USB-A	5V \approx 2,4A
Výstup USB-C	5V \approx 3A
Rozsah provozní teploty	-10-65°C
Rozměry (v rozloženém stavu)	1220 x 535 x 5 mm
Rozměry (ve složeném stavu)	610 x 535 x 35 mm

Bezpečnostní tipy

- *Solární panel neohýbejte (úhel je větší než 30°), jinak se panel rozbije.
- *Solární panel neponořujte do vody.
- *Solární panel nečistěte vodou, mokrým hadříkem jej jemně vydrhněte.
- *Solární panel nepoužívejte ani neskladujte v blízkosti zdrojů tepla, jako je oheň nebo topení.
- *Solární panel nevkládejte do ohně ani na něj nepoužívejte přímé teplo.
- *Pouzdro solárního panelu nepropichujte hřebíkem nebo jiným ostrým předmětem, nerozbíjejte ho kládívem ani na něj nešlapejte.
- *Nepokoušejte se solární panel jakkoli rozebírat.
- *Tento výrobek nesmí přijít do styku se silnými korozivními předměty.
- * Nenabíjete přímo automobilovou baterii.

Zákaznický servis

 24měsíční omezená záruka

 info@beryko.cz

Záruka

Na výrobek se vztahuje omezená záruka společnosti Jackery pro původního kupujícího která se vztahuje na vady zpracování a materiálu po dobu 24 měsíců od data nákupu (nevztahuje se na škody způsobené běžným opotřebením, úpravami, nesprávným používáním, zanedbáním, nehodou, servisem provedeným jinou osobou než autorizovaným servisním střediskem nebo zásahem vyšší moci).

Během záruční doby a po ověření závad bude tento výrobek po vrácení s řádným dokladem o koupi vyměněn.

Často kladené otázky

Otázka: Jaké baterie lze nabíjet těmito solárními moduly?

1. Série Jackery Explorer
2. Uzavřená olověná baterie
3. Koloidní olověné baterie
4. Otevřené olověné baterie

Otázka: Jak vyčistit povrch solárního panelu?

Prach a nečistoty na povrchu je třeba nejprve odstranit měkkým kartáčkem. Pomocí vlhkého hadříku otřete povrch solárního modulu, abyste odstranili zbývající prach nebo nečistoty. Případné lepidlo by mělo být ze solárního povrchu odstraněno co nejdříve, aby nedošlo ke snížení výkonu.

Otázka: Je tento produkt vodotěsný?

Tento výrobek může zabránit každodennímu rozstříkovaní vody. Pro zajištění životnosti výrobku jej udržujte denně v suchu.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek týkajících se našich výrobků nám prosím zašlete e-mail na adresu info@beryko.cz a my vám co nejdříve odpovíme.

Dovozce: Beryko s.r.o., Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň, www.beryko.cz

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!