

HDMI extender na 60m přes 2x Cat5e

Obsah balení:


1x HDMI vysílací jednotka Transmitter
1x HDMI přijímací jednotka Receiver

Popis zařízení

Zařízení se používá k prodloužení signálu HDMI na až 60m (1080i) po 2xRJ45 Cat5e kabelu.

Instalace

Zkontrolujte, zda všechna zařízení, která budete během instalace připojovat, jsou vypnutá!



- 1) propojte kabelem HDMI vysílací jednotku Transmitter se zdrojem signálu HDMI
- 2) propojte HDMI přijímací jednotku Receiver s výstupní zobrazovací jednotkou HDMI kabelem
- 3) propojte jednotky mezi sebou kabelem s konektory RJ-45, vždy TX1 port do RX1 portu a TX2 do RX2 portu
- 4) zapněte všechna připojená zařízení na obou jednotkách se rozsvítí LED dioda signalizující přítomnost napájení a signálů

Zařízení se propojuje 2x Cat5e/6/7 kabely s RJ45 konektory mezi jednotkami (nejsou součástí), kabely nikdy nesmí být zapojeny do počítačové sítě s aktivními prvky – jinak může dojít ke zničení zařízení.

Doporučujeme použít kvalitní přímý propojovací UTP kabel s AWG24/AWG23 z čisté mědi v provedení drát pro bezproblémový provoz v nejvyšších rozlišeních.

V případech extrémní vzdálenosti nebo nedostatečného napájení z HDMI je možno zařízení dodatečně napájet adaptérem 5V DC 1A 2.1 x 5mm (není součástí zařízení).