SONY

5-038-395-11(1)

Reference Guide

Guide de référence / Guía de referencia / Referentiegids / Referenzanleitung / Guia de referência / Guida di riferimento / Referansmaterial / Referencevejledning / Viiteopas / Referanseveiledning / Przewodnik / Referenční příručka / Referenčná príručka / Felhasználói útmutató / Ghid de referință / Информация за продукта / Οδηγός αναφοράς / Başvuru Kılavuzu

XR-85X9xK / 75X9xK / 65X9xK



	(cm)		(kg)	
	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓦ
XR-85X9xK	188,9 188,9	108,6 108,6	5,6 5,6	53,2 53,2
XR-75X9xK	166,7 166,7	96,1 96,1	5,6 5,6	42,7 42,7
XR-65X9xK	144,3 144,3	83,5 83,5	6,0 6,0	32,1 32,1



	(cm)								(kg)
	Ⓐ	Ⓑ1	Ⓑ2	Ⓑ3	Ⓒ	Ⓓ1	Ⓓ2	Ⓓ3	Ⓦ
XR-85X9xK	188,9 188,9	109,7 109,7	111,0 111,0	115,8 115,8	45,0 45,0	188,8 188,8	75,8 75,8	188,8 188,8	54,7 54,7
XR-75X9xK	166,7 166,7	97,2 97,2	98,4 98,4	103,3 103,3	39,1 39,1	166,5 166,5	57,1 57,1	166,5 166,5	44,1 44,1
XR-65X9xK	144,3 144,3	84,6 84,6	85,9 85,9	90,7 90,7	34,3 34,3	144,2 144,2	51,4 51,4	144,2 144,2	33 33





Optional Camera and Microphone Unit (not supplied) Cable Management / Gestion des câbles de la caméra microphone en option (non fournis) / Gestión del cable del conjunto de cámara y micrófono opcional (no suministrado) / Kabelbeheer voor de optionele camera- en microfoneenheid (niet meegeleverd) / Kabelmanagement für optionale Kamera- und Mikrofoneinheit (nicht mitgeliefert) / Gestão do cabo da unidade de câmara e microfone opcional (não fornecida) / Gestione cavo webcam con microfono integrato opzionale (non in dotazione) / Kaapelinhallinta (ei kuulu toimitukseen) / Valfri kamera- och mikrofonenhet (medföljer ej) / Håndtering af kabel til valgfrit videokonferencekamera og -mikrofonenhed (medfølger ikke) / Lisävarusteena saatava kamera- ja mikrofoniyksikön (ei sisälly toimitukseen) kaapelinhallintaratkaisu / Kabelforing for mulig kamera- og mikrofonenhet (medfølger ikke) / Włożenie przewodów opcjonalnego modułu kamery i mikrofonu (nie należy do wyposażenia) / Uspořádání kabelů volitelného modulu kamery s mikrofonem (není součást dodávky) / Správovanie kábla voliteľného modulu kamery s mikrofónom (nedodáva sa) / Opcionális kamera- és mikrofonkábel (nincs mellékelve) kezelés / Managementul opțional al cablului camerei web cu microfon încorporat (neinclusă) / Подреждане на кабела на опционалната камера с микрофон (не се доставя) / Διαχείριση καλωδίων για την προαιρετική μονάδα κάμερας και μικροφώνου (δεν παρέχεται) / İsteğe Bağlı Kamera ve Mikrofon Ünitesi (ürünle verilmez) Kablo Yönetimi

https://rd1.sony.net/help/tv/jaep/1/h_aep/

GB

Note

- The "×"/"××" that appears in the model name corresponds to a numeric digit, related to design, colour or TV system.
- Read the supplied safety documentation for additional safety information.

IMPORTANT NOTICE

Notice for Radio Equipment
Hereby, Sony Corporation declares that the radio equipment types XR-85X95K, XR-75X95K, XR-65X95K are in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://compliance.sony.eu

Hereby, Sony Corporation declares that the radio equipment types XR-85X95K, XR-75X95K, XR-65X95K are in compliance with the UK relevant statutory requirements. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address:
https://compliance.sony.co.uk

For this radio equipment, the following restrictions on putting into service or of requirements for authorization of use apply in AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo : 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor operations only.

Transporting

- Before transporting the TV set, disconnect all cables.
- Before transporting the TV set, remove the terminal covers.
- Two or more persons (three or more persons for 214.8 cm (85 inches) and above TV) are needed to transport a large TV set.
- Do not put stress on the panel and the frame around the screen when transporting the TV set by hand.
- When lifting or moving the TV set, hold it firmly from the bottom.
- When transporting the TV set, do not subject it to jolts or excessive vibration.
- When transporting the TV set for repairs or when moving, pack it using the original carton and packing material.

Specifications

System
Panel system
LCD (Liquid Crystal Display) Panel, LED Backlight TV system
Depend on your country/area selection/TV model
Analogue: B/G, D/K, I
Digital: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Satellite: DVB-S/DVB-S2
Colour system
PAL/SECAM
Video only: NTSC3.58/NTSC4.43
Channel coverage
Depend on your country/area selection/TV model
Analogue: UHF/VHF/Cable
Digital: UHF/VHF/Cable
Satellite: Intermediate Frequency 950-2150 MHz
Sound output (W)
10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10
Wireless technology
Protocol IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth® Version 4.2
Frequency range (Output power)
Wireless LAN (TV):
2400-2483.5 MHz (< 20.0 dBm),
5150-5250 MHz (< 23.0 dBm),
5250-5350 MHz (< 20.0 dBm),
5470-5725 MHz (< 20.0 dBm),
5725-5850 MHz (< 13.9 dBm)
Bluetooth® (TV):
2400-2483.5 MHz (< 10.0 dBm)
Bluetooth® (RMF-TX900U):
2400-2483.5 MHz (< 10.0 dBm)

Input/Output jacks
Antenna (aerial)/cable
75 ohm external terminal for VHF/UHF
Satellite antenna
Female F Type Connector, 75 ohm.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz tone, Single Cable Distribution EN50494.

Power, Product Fiche and others
Power requirements
220 V - 240 V AC, 50 Hz
Screen size (measured diagonally) (Approx.)
(cm/inches)
XR-85X9xK: 214.8 / 85
XR-75X9xK: 189.3 / 75
XR-65X9xK: 163.9 / 65
Power consumption
In [Standard] mode (W)
XR-85X9xK: 296
XR-75X9xK: 244
Standby power consumption*1*2 (W)
0.50
In software/EPG update mode:
XR-85X9xK: 30
XR-75X9xK: 33
Display resolution (horizontal × vertical) (pixels)
3840 × 2160

Others
Optional accessories
Wall-Mount Bracket: SU-WL850 (XR-65X9xK only), SU-WL450
Camera and Microphone Unit: CMU-BC1
Operating temperature
0 °C – 40 °C
Operating humidity
10 % – 80 % RH (non-condensing)

*1 Specified standby power is reached after the TV finishes necessary internal processes.
*2 Standby power consumption will increase when your TV is connected to the network.

Note

- Optional accessories availability depends on countries/region/TV model/stock.
- Design and specifications are subject to change without notice.
- Subscriptions for services and applications may be required and additional terms, conditions and/or charges may apply when using Google Assistant.
- Recording function is not available in Italy.
- Product fiche in this manual is for COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 1062/2010. Refer to its website for (EU) 2019/2013 information.
- Visit Sony support website for more information on product specifications.

Product registration number (COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2013)
XR-85X95K (10348919), XR-75X95K (10348817), XR-65X95K (10348814).

FR

Remarque

- Le « x »/« xx » qui apparaît dans le nom de modèle correspond à un chiffre qui désigne la présentation, la couleur ou la norme de télévision.
- Lisez la documentation de sécurité fournie pour plus d'informations de sécurité.

AVIS IMPORTANT

Avis concernant les équipements radio
Le soussigné, Sony Corporation, déclare que les équipements radioélectriques de type XR-85X95K, XR-75X95K, XR-65X95K sont conformes à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:
https://compliance.sony.eu

Pour cet équipement radio, les restrictions de mise en service ou de demandes d'autorisation d'utilisation suivantes s'appliquent en AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo : La bande 5150 - 5350 MHz est limitée aux utilisations en intérieur uniquement.

Transport

- Avant de transporter le téléviseur, débranchez tous ses câbles.
- Avant de transporter le téléviseur, retirez les caches des connecteurs.
- La présence de deux personnes ou plus (trois personnes ou plus pour les téléviseurs de 214,8 cm (85 pouces) et plus) est nécessaire pour le transport des téléviseurs de grande taille.
- N'exercez pas de pression sur le panneau ni sur le cadre autour de l'écran lorsque vous transportez le téléviseur à la main.
- Pour soulever ou déplacer le téléviseur, saisissez-le par sa base.
- Lorsque vous transportez le téléviseur, ne le soumettez pas à des secousses ou des vibrations excessives.
- Lorsque vous transportez le téléviseur pour le porter à réparer ou lorsque vous déménagez, glissez-le dans son emballage et son carton d'origine.

Spécifications

Système
Type d'affichage
LCD (écran à cristaux liquides), Rétro-éclairage LED
Norme de télévision
Selon le choix de votre pays/région/modèle de téléviseur
Analogique : B/G, D/K, I
Numérique : DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Satellite : DVB-S/DVB-S2
Norme de couleurs
PAL/SECAM
Vidéo uniquement : NTSC3.58/NTSC4.43
Canaux couverts
Selon le choix de votre pays/région/modèle de téléviseur
Analogique : UHF/VHF/Câble
Numérique : UHF/VHF/Câble
Satellite : Fréquence intermédiaire 950-2150 MHz
Sortie son (W)
10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10
Technologie sans fil
Protocole IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth® Version 4.2
Plage de fréquences (Puissance de sortie)
LAN sans fil (Téléviseur) :
2400-2483.5 MHz (< 20.0 dBm),
5150-5250 MHz (< 23.0 dBm),
5250-5350 MHz (< 20.0 dBm),
5470-5725 MHz (< 20.0 dBm),
5725-5850 MHz (< 13.9 dBm)
Bluetooth® (Téléviseur) :
2400-2483.5 MHz (< 10.0 dBm)
Bluetooth® (RMF-TX900U) :
2400-2483.5 MHz (< 10.0 dBm)

Prises d'entrée/de sortie
Antenne/câble
Borne 75 ohms externe pour VHF/UHF
Antenne satellite
Connecteur femelle type-F, 75 ohms.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz tone, Diffusion par câble unique EN50494.

Puissance, fiche produit et autres
Alimentation
220 V - 240 V CA, 50 Hz
Taille d'écran (mesurée en diagonale) (Environ) (cm/pouces)
XR-85X9xK : 214,8 / 85
XR-75X9xK : 189,3 / 75
XR-65X9xK : 163,9 / 65
Consommation électrique
En mode [Standard] (W)
XR-85X9xK : 296
XR-75X9xK : 244
Consommation électrique en veille*1*2 (W)
0,50
En mode de mise à jour du logiciel/EPG :
XR-85X9xK : 30
XR-75X9xK : 33
Résolution d'affichage (horizontal × vertical) (points)
3840 × 2160

Autres
Accessoires en option
Support de fixation murale: SU-WL850 (uniquement : XR-65X9xK), SU-WL450
Caméra Microphone : CMU-BC1
Température de fonctionnement
0 °C – 40 °C
Humidité de fonctionnement
10 % – 80 % RH (sans condensation)

*1 La consommation spécifiée en mode de veille est atteinte une fois que le téléviseur a terminé tous les processus internes nécessaires.
*2 La consommation électrique en veille augmentera lorsque votre téléviseur sera connecté au réseau.

Remarque

- La disponibilité des accessoires en option varie selon les pays, les régions, les modèles de téléviseur et les stocks.
- La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
- Des abonnements à des services et à des applications peuvent être requis et des conditions, des frais et/ou des frais supplémentaires peuvent s'appliquer lorsque vous utilisez l'Assistant Google.
- La fonction d'enregistrement n'est pas disponible en Italie.
- La fiche produit de ce manuel concerne le REGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 1062/2010 DE LA COMMISSION. Reportez-vous à son site Web pour plus d'informations sur le règlement (UE) 2019/2013.
- Rendez-vous sur le site Web d'assistance de Sony pour plus d'informations sur les spécifications du produit.

Numéro d'enregistrement du produit (RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2013 DE LA COMMISSION)
XR-85X95K (10348919), XR-75X95K (10348817), XR-65X95K (10348814).

ES

Nota

- La "×"/"××" que aparece en el nombre del modelo corresponde a un dígito numérico relacionado con el diseño, el color o el sistema de televisión.
- Lea la documentación de seguridad suministrada para obtener información adicional sobre seguridad.

AVISO IMPORTANTE

Nota sobre equipos inalámbricos
Por la presente, Sony Corporation declara que los tipos de equipo radioeléctrico XR-85X95K, XR-75X95K, XR-65X95K son conformes con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:
https://compliance.sony.eu

Para este equipo de radio, aplican las siguientes restricciones de puesta en servicio o requisitos de autorización de uso en AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo : La banda de 5150 - 5350 MHz solo está permitida para operaciones en interiores.

Transporte

- Desconecte todos los cables antes de transportar el televisor.
- Antes de transportar el televisor, retire las tapas de los terminales.
- Se necesitan dos o más personas (tres o más personas para un televisor de 214,8 cm (85 pulgadas) o más grande) para transportar un televisor grande.
- No ejerza presión sobre el panel ni el marco que rodea la pantalla al transportar manualmente el televisor.
- Al levantar o mover el televisor, sujételo con firmeza por su parte inferior.
- Durante el transporte, no someta el televisor a sacudidas o vibraciones excesivas.
- Cuando transporte el televisor para repararlo o cuando lo cambie de sitio, embálelo con la caja y el material de embalaje originales.

Especificaciones

Sistema
Sistema de panel
Panel LCD (pantalla de cristal líquido), Retroiluminación LED
Sistema de televisión
Según el país/selección de área/modelo de televisor
Analógico: B/G, D/K, I
Digital: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Satélite: DVB-S/DVB-S2
Sistema de color
PAL/SECAM
Solo vídeo: NTSC3.58/NTSC4.43
Cobertura de canales
Según el país/selección de área/modelo de televisor
Analógico: UHF/VHF/Cable
Digital: UHF/VHF/Cable
Satélite: Frecuencia intermedia 950-2150 MHz
Salida de sonido (W)
10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10
Tecnología inalámbrica
Protocolo IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth® versión 4.2
Intervalo de frecuencias (Potencia de salida)
LAN inalámbrica (TV):
2400-2483.5 MHz (< 20.0 dBm),
5150-5250 MHz (< 23.0 dBm),
5250-5350 MHz (< 20.0 dBm),
5470-5725 MHz (< 20.0 dBm),
5725-5850 MHz (< 13.9 dBm)
Bluetooth® (TV):
2400-2483.5 MHz (< 10.0 dBm)
Bluetooth® (RMF-TX900U):
2400-2483.5 MHz (< 10.0 dBm)

Conectores de entrada/salida
Antena/Cable
Terminal externo de 75 ohmios para VHF/UHF
Antena de satélite
Conector tipo F hembra, 75 ohmios.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V y tono de 22 kHz, Distribución de cable único EN50494.

Alimentación, ficha de producto y otros
Requisitos de alimentación
220 V - 240 V CA, 50 Hz
Tamaño de la pantalla (medida diagonalmente) (Aprox.) (cm/pulgadas)
XR-85X9xK: 214,8 / 85
XR-75X9xK: 189,3 / 75
XR-65X9xK: 163,9 / 65
Consumo de energía
En el modo [Estándar] (W)
XR-85X9xK: 296
XR-75X9xK: 244
Consumo de energía en modo de espera*1*2 (W)
0,50
En el modo de actualización del software/EPG:
XR-85X9xK: 30
XR-75X9xK: 33
Resolución de la pantalla (horizontal × vertical) (pixeles)
3840 × 2160

Otros
Accesorios opcionales
Soporte de pared: SU-WL850 (solo: XR-65X9xK), SU-WL450
Conjunto de cámara y micrófono: CMU-BC1
Temperatura de funcionamiento
De 0 °C a 40 °C
Humedad de funcionamiento
10 % – 80 % RH (sin condensación)

*1 El consumo de energía en modo de espera especificado se alcanza cuando el televisor termina los procesos internos necesarios.
*2 El consumo de energía en modo de espera aumenta si el televisor está conectado a la red.

Nota

- La disponibilidad de los accesorios opcionales depende del país, la región, el modelo de televisor y las existencias.
- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Es posible que se requieran suscripciones para servicios y aplicaciones y que se apliquen términos, condiciones y/o cargos adicionales cuando se utiliza el Asistente de Google.
- La función de grabación no está disponible en Italia.
- La ficha de producto en este manual es para el REGLAMENTO DELEGADO (UE) DE LA COMISIÓN 1062/2010. Consulte su sitio web para obtener información sobre (UE) 2019/2013.
- Visite el sitio web de soporte de Sony para más información sobre las especificaciones del producto.

Número de registro de producto (REGLAMENTO DELEGADO (UE) DE LA COMISIÓN 2019/2013)
XR-85X95K (10348919), XR-75X95K (10348817), XR-65X95K (10348814).

NL

Opmerkingen

- De "×"/"××" die wordt weergegeven in de modelnaam komt overeen met een cijfer dat betrekking heeft op het ontwerp, de kleur of het tv-systeem.
- Lees de meegeleverde documentatie voor extra veiligheidsinformatie.

BELANGRIJK BERICHT

Opmerking voor radioapparatuur
Hierbij verklaart Sony Corporation dat de types radioapparatuur XR-85X95K, XR-75X95K, XR-65X95K conform zijn met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
https://compliance.sony.eu

Voor deze radioapparatuur gelden in AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME en Kosovo de volgende beperkingen op het in gebruik nemen of op de voorschriften voor toestemming tot het gebruik : de 5150 - 5350 MHz-band mag uitsluitend binnen worden gebruikt.

Transport

- Voordat u het televisietoestel transporteert, moet u alle snoeren loskoppelen.
- Verwijder de beschermkappen van de aansluitingen, voordat u het televisietoestel transporteert.
- Er zijn twee of meer personen (drie of meer personen voor 214,8 cm (85 inch) en groter) nodig om een groot tv-toestel te vervoeren.
- Oefen geen druk uit op het paneel en het frame rond het scherm wanneer u het tv-toestel met de hand verplaatst.
- Als u het televisietoestel optilt of verplaatst, moet u het stevig aan de onderzijde vastpakken.
- Wanneer u het televisietoestel vervoert, mag u dit niet blootstellen aan schokken of sterke trillingen.
- Wanneer u het televisietoestel kaar de reparateur brengt of vervoert, verpakt u het in de oorspronkelijke doos en verpakkingsmaterialen.

Transporte

- Desconecte todos los cables antes de transportar el televisor.
- Antes de transportar el televisor, retire las tapas de los terminales.
- Se necesitan dos o más personas (tres o más personas para un televisor de 214,8 cm (85 pulgadas) o más grande) para transportar un televisor grande.
- No ejerza presión sobre el panel ni el marco que rodea la pantalla al transportar manualmente el televisor.
- Al levantar o mover el televisor, sujételo con firmeza por su parte inferior.
- Durante el transporte, no someta el televisor a sacudidas o vibraciones excesivas.
- Cuando transporte el televisor para repararlo o cuando lo cambie de sitio, embálelo con la caja y el material de embalaje originales.

Especificaciones

Sistema
Beeldschermsysteem
LCD-scherm (Liquid Crystal Display), LED-achtergrondverlichting
TV-systeem
Afhankelijk van uw land/regioselectie/televiesiemodel
Analoog: B/G, D/K, I
Digitaal: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Satelliet: DVB-S/DVB-S2
Kleurensysteem
PAL/SECAM
Alleen video: NTSC3.58/NTSC4.43
Beschikbare kanalen
Afhankelijk van uw land/regioselectie/televiesiemodel
Analoog: UHF/VHF/Kabel
Digitaal: UHF/VHF/Kabel
Satelliet: Middenfrequentie 950-2150 MHz
Geluidsuitgang (W)
10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10
Draadloze technologie
Protocol IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth® versie 4.2
Frequentiebereik (Uitgangsvermogen)
Draadloos LAN (TV):
2400-2483,5 MHz (< 20,0 dBm),
5150-5250 MHz (< 23,0 dBm),
5250-5350 MHz (< 20,0 dBm),
5470-5725 MHz (< 20,0 dBm),
5725-5850 MHz (< 13,9 dBm)
Bluetooth® (TV):
2400-2483,5 MHz (< 10,0 dBm)
Bluetooth® (RMF-TX900U):
2400-2483,5 MHz (< 10,0 dBm)

Ingangs-/uitgangsaansluitingen
Antenne/kabel
75 ohm externe aansluiting voor VHF/UHF
Satellietantenne
Vrouwelijke F-aansluiting, 75 ohm.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz-toon, enkele kabeldistributie volgens EN50494.

Voeding, productfiche en overige
Stroomvereisten
220 V - 240 V AC, 50 Hz
Schermgrootte (diagonaal gemeten) (ong.) (cm/inch)
XR-85X9xK: 214,8 / 85
XR-75X9xK: 189,3 / 75
XR-65X9xK: 163,9 / 65
Stroomverbruik
In [Standaard] (W)
XR-85X9xK: 296
XR-75X9xK: 244
Stand-by vermogensgebruik*1*2 (W)
0,50
In de stand voor bijwerken van de software/EPG:
XR-85X9xK: 30
XR-75X9xK: 33
Beeldschermresolutie (horizontaal × verticaal) (pixels)
3840 × 2160

Andere
Optionele accessoires
Wandmontagesteun: SU-WL850 (alleen: XR-65X9xK), SU-WL450
Camera- en microfooneenheid: CMU-BC1
Bedrijfstemperatuur
0 °C – 40 °C
Bedrijfsvochtigheid
10 % – 80 % relatieve luchtvochtigheid (zonder condensatie)

*1 Het gespecificeerde stand-by vermogen wordt bereikt als de televisie de benodigde interne processen heeft voltooid.
*2 Het stand-bystroomverbruik neemt toe wanneer uw televisie aangesloten is op het network.

Opmerkingen

- De beschikbaarheid van optionele accessoires is afhankelijk van uw land/regio/tv-model/voorraad.
- Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Abonnementen voor services en applicaties zijn mogelijk vereist en extra algemene voorwaarden en/of kosten kunnen van toepassing zijn wanneer u de Google Assistent gebruikt.
- De opnamefunctie is niet beschikbaar in Italië.
- Het productblad in deze handleiding heeft betrekking op de GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 1062/2010 VAN DE COMMISSIE. De informatie voor (EU) 2019/2013 is op de website beschikbaar.
- Bezoek de Sony ondersteuningswebsite voor meer informatie over de productspecificaties.

Productregistratienummer (GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2013 VAN DE COMMISSIE)
XR-85X95K (10348919), XR-75X95K (10348817), XR-65X95K (10348814).

DE

Hinweis

- Das „x"/„xx" das in der Modellbezeichnung angegeben wird, entspricht einer Ziffer, die sich auf das Design, die Farbe oder das System des Fernsehgeräts bezieht.
- Lesen Sie die mitgelieferte Sicherheitsdokumentation für zusätzliche Sicherheitsinformationen.

WICHTIGER HINWEIS

Hinweis für Funkgeräte
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass die Funkanlagentypen XR-85X95K, XR-75X95K, XR-65X95K der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
https://compliance.sony.eu

Für dieses Funkgerät gelten die folgenden Einschränkungen für die Inbetriebnahme oder Anforderungen an die Betriebszulassung in AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME: Kosovo : Das Frequenzband 5150 - 5350 MHz ist auf den Einsatz drinnen beschränkt.

Transport

- Vor dem Transport des Fernsehgeräts ziehen Sie bitte alle Kabel aus dem Gerät.
- Vor dem Transport des Fernsehgeräts entfernen Sie die Anschlussabdeckungen.
- Zum Transport eines großen Fernsehgeräts sind zwei oder mehr Personen (drei oder mehr Personen für Fernsehgeräte von mehr als 214,8 cm (85 Zoll) oder mehr) nötig.
- Üben Sie keinen Druck auf die Blende und den Rahmen um den Bildschirm aus, wenn Sie das Fernsehgerät per Hand transportieren.
- Halten Sie das Fernsehgerät sicher an der Unterseite fest, wenn Sie es anheben oder transportieren.
- Setzen Sie das Fernsehgerät beim Transport weder Stössen noch starken Erschütterungen aus.
- Wenn Sie das Fernsehgerät für Reparaturen oder bei einem Umzug transportieren müssen, verpacken Sie es mithilfe der Originalverpackungsmaterialien im Originalkarton.

Technische Daten

System
Bildschirmsystem
LCD-Bildschirm (Flüssigkristallbildschirm), LED-Hintergrundbeleuchtung
Fernsehnorm
Hängt von Landes-/Bereichsauswahl/Fernsehgerätemodell ab
Analog: B/G, D/K, I
Digital: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Satellit: DVB-S/DVB-S2
Farbsystem
PAL/SECAM
Nur Video: NTSC3.58/NTSC4.43
Kanalbereich
Hängt von Landes-/Bereichsauswahl/Fernsehgerätemodell ab
Analog: UHF/VHF/Kabel
Digital: UHF/VHF/Kabel
Satellit: Zwischenfrequenz 950-2150 MHz
Tonausgänge (W)
10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10
Wireless-Technologie
Protokoll IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth® Version 4.2
Frequenzbereich (Ausgangsleistung)
WLAN (Fernseher):
2400-2483,5 MHz (< 20,0 dBm),
5150-5250 MHz (< 23,0 dBm),
5250-5350 MHz (< 20,0 dBm),
5470-5725 MHz (< 20,0 dBm),
5725-5850 MHz (< 13,9 dBm)
Bluetooth® (Fernseher):
2400-2483,5 MHz (< 10,0 dBm)
Bluetooth® (RMF-TX900U):
2400-2483,5 MHz (< 10,0 dBm)

Eingangs-/Ausgangsbuchsen
Antenne/Kabel
75 Ohm, externer Anschluss für VHF/UHF
Satellitenantenne
Buchsenverbindung vom Typ F, 75 Ohm.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz Ton, Einkabelsystem EN50494.

Stromversorgung, Produktdatenblatt und anderes
Stromversorgung
220 V bis 240 V Wechselspannung, 50 Hz
Bildschirmgröße (Diagonale) (Ca.) (cm/Zoll)
XR-85X9xK: 214,8 / 85
XR-75X9xK: 189,3 / 75
XR-65X9xK: 163,9 / 65
Leistungsaufnahme
Im [Standard]-Modus (W)
XR-85X9xK: 296
XR-75X9xK: 244
Stromverbrauch im Standby-Betrieb*1*2 (W)
0,50
Im Software-/EPG-Aktualisierungsmodus:
XR-85X9xK: 30
XR-75X9xK: 33
Anzeigeauflösung (horizontal × vertikal) (Pixel)
3840 × 2160

Sonstiges
Sonderzubehör
Wandhalterung: SU-WL850 (nur: XR-65X9xK), SU-WL450
Kamera und Mikrofoneinheit: CMU-BC1
Betriebstemperatur
0 °C – 40 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit
10 % – 80 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

*1 Der Stromverbrauch im Standby-Betrieb wird erreicht, nachdem das Fernsehgerät die notwendigen internen Prozesse abgeschlossen hat.
*2 Die Standby-Leistung steigt, wenn der Fernseher mit dem Netzwerk verbunden ist.

Hinweis

- Die Verfügbarkeit des optionalen Zubehörs hängt vom Land/der Region/dem Fernsehmodell/der Lagerhaltung ab.
- Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
- Für die Nutzung des Google Assistant können Abonnements für Dienste und Anwendungen erforderlich sein, und es können zusätzliche Bedingungen, Bedingungen und/oder Gebühren gelten.
- Aufnahmefunktion nicht verfügbar in Italien.
- Das Produktdatenblatt in dieser Anleitung bezieht sich auf die DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 1062/2010 DER KOMMISSION. Informationen zu (EU) 2019/2013 finden Sie auf der Website der Verordnung.
- Weitere Informationen über die technischen Daten des Geräts finden Sie auf der Sony-Supportwebsite.

Produktregistrierungsnummer (DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION)
XR-85X95K (10348919), XR-75X95K (10348817), XR-65X95K (10348814).

IT

Nota

- La "×"/"××" che compare nel nome del modello corrisponde a un codice numerico legato al design, al colore o al sistema TV.
- Leggere la documentazione di sicurezza in dotazione per ulteriori informazioni sulla sicurezza.

NOTA IMPORTANTE

Nota per le apparecchiature radio
Il fabbricante, Sony Corporation, dichiara che i tipi di apparecchiatura radio XR-85X95K, XR-75X95K, XR-65X95K sono conformi alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
https://compliance.sony.eu

Per la presente apparecchiatura radio, si applicano le seguenti restrizioni relative alla messa in servizio o relative ai requisiti per l'autorizzazione all'uso in AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo : la restrizione della banda 5150 - 5350 MHz si limita esclusivamente al funzionamento in interni.

Trasporto

- Prima di trasportare il televisore, scollegare tutti i cavi.
- Prima di trasportare il televisore, rimuovere i coperchi dei terminali.
- Per trasportare un televisore di grandi dimensioni sono necessarie due o più persone (tre o più persone per televisori da 214,8 cm (85 pollici) e più).
- Non sollecitare il pannello e la cornice attorno allo schermo durante il trasporto manuale del televisore.
- Quando si solleva o si sposta il televisore, tenerlo saldamente dal lato inferiore.
- Durante il trasporto, non sottoporre il televisore a urti o vibrazioni eccessive.
- Nel caso in cui si renda necessario trasportare il televisore per farlo riparare o per un trasloco, richiuderlo sempre nell'imballaggio originale.

Caratteristiche tecniche

Sistema
Tipo di pannello
Pannello LCD (cristalli liquidi), Retroilluminazione a LED
Sistema TV
In base al paese/regione selezionata/al modello del televisore
Analogico: B/G, D/K, I
Digitale: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Satellite: DVB-S/DVB-S2
Sistema colore
PAL/SECAM
Solo video: NTSC3.58/NTSC4.43
Gamma di sintonia
In base al paese/regione selezionata/al modello del televisore
Analogico: UHF/VHF/TV via cavo
Digitale: UHF/VHF/TV via cavo
Satellite: Frequenza intermedia 950-2150 MHz
Uscita audio (W)
10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10
Tecnologia wireless
Protocollo IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth® Versione 4.2
Gamma di frequenza (Potenza in uscita)
LAN wireless (TV):
2400-2483,5 MHz (< 20,0 dBm),
5150-5250 MHz (< 23,0 dBm),
5250-5350 MHz (< 20,0 dBm),
5470-5725 MHz (< 20,0 dBm),
5725-5850 MHz (< 13,9 dBm)
Bluetooth® (TV):
2400-2483,5 MHz (< 10,0 dBm)
Bluetooth® (RMF-TX900U):
2400-2483,5 MHz (< 10,0 dBm)

Prese di ingresso/uscita
Antenna/Tv via cavo
Terminale esterno 75 ohm per VHF/UHF
Antenna satellitare
Connettore di Tipo F Femmina, 75 ohm.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V e tono a 22 kHz, Distribuzione via cavo singolo EN50494.

Potenza, caratteristiche prodotto e altro
Requisiti d'alimentazione
220 V -

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

   **) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!